

CAR RADIO

MILANO 200 BT



Vorbehaltlich der Verfügbarkeit und technischen Änderungen.



RDS Tuner



CD Player



Bluetooth



USB



Front USB



4x40W



Sound Presets



X-BASS



Eeprom
Permanent memory



Ignition logic

Sales Start

HERBST 2020

Bestellnummer

2 001 020 000 003

EAN-Code

4 260 499 852 351

Highlights

- RDS Tuner
- FM (RDS), AM
- Wiedergabeformate: MP3, WMA
- Schnelles Einlesen von USB
- Wählbare Display Modi (File, Folder, Titel, Artist, Album & Zeit)
- Datenträger: CD-DA, CD-R, CD-RW, USB
- 9-stelliges Display
- Bluetooth integriert (HFP, A2DP)
- Integriertes Mikrofon
- Front USB
- Front-Aux-in
- 4x40 Watt Max.
- 2-Kanal Vorverstärker
- Sound presets (Flat, Rock, Pop, Klassik)
- X-Bass
- Rote Tastenbeleuchtung

CAR RADIO

MILANO 200 BT

2/3

ANALOG RADIO

Tuner Typ
Frequenzbänder
Radio Data System (RDS)

RDS Tuner
3x FM / 2x AM
Alternative Frequency (AF)
Clock Time (CT)
Programme Service Name (PS)
Regional Programme (REG)
Traffic Announcement (TA)
Traffic Program (TP)
ja (FMT)
ja/ nein
15 FM / 15 AM
lo / dx
yes
20 – 18.000

Travelstore
Band Scan / Preset Scan
Stationsspeicher
Empfindlichkeit
Störunterdrückung
Frequenzgang (Hz) -3 dB

**BLUETOOTH**

Unterstützte Profile
Audio Streaming
Pairing (Anzahl Geräte)
Telefon-Freisprechen
Mikrofon
Kernfunktionen

Zugriff Handy-Telefonbuch

HFP,A2DP
ja
1
ja
integriert
Gespräch annehmen, beenden, ablehnen,
Wahlwiederholung
ja (bis zu 100 Kontakte je Handy)

**DATENTRÄGER**

CD
Laufwerk-Typ
USB

CD-DA, CD-R, CD-RW
Automatic Loading
1 x front

**MEDIA-PLAYER**

Wiedergabeformate
Titelanzeige
Folder- & Datei-Auswahl
Displaymodi
Mix (Random Play) / Repeat / Scan
Bitrate (kBit/s)

MP3, WMA
ID tag, Ordner / Datei
nein
ja (Datei, Ordner, Titel, Artist, Album, Spielzeit)
ja / ja / ja
32 -320

CAR RADIO

MILANO 200 BT

3/3

CD-PLAYER

Schock Proof Memory ja
 Frequenzgang (Hz) -1 dB 20 - 20.000

AUDIO / EQUALIZER

Bass / Treble ja / ja (+/- 7 Schritte)
 Balance / Fader ja / ja (+/- 9 Schritte)
 X-Bass ja
 Sound Presets Flat, Rock, Pop, Klassik

VERSTÄRKER

Anzahl der Kanäle 4
 Max. Leistung 4 x 40 Watt
 Sinusleistung bei 14.4 V 4 x 20 Watt

DISPLAY

Typ / Stellen 1-line / 9
 Farbe negative, Schwarz-Weiß
 Uhranzeige 24 / 12 Std.

EINGÄNGE

Antenne (Anzahl) 1 (FM ISO)
 USB (Anzahl / Typ) 1 (front)
 Aux-In (Anzahl / Typ) 1 front (3,5 mm jack)

AUSGÄNGE

Lautsprecher (Anzahl) 4
 Vorverstärker (Kanäle) 2-channels (RCA)
 Vorverstärker (Spannung) 1.5 V (rms)

ALLGEMEIN

Software update via USB
 Bestätigungs-BEEP ja
 Menu-Sprache Englisch
 Bedienteiltyp Fix Panel
 Tastenbeleuchtung Rot
 Permanente Speicherung nach Spannungsverlust ja
 Zündlogik ja
 Gewicht (kg) ca. 1,4
 Abmessungen (mm) 188 x 58 x 165
 DAB-Scheibenantenne Optional
 ISO Connector Kabelsatz ja, 16 Pin Connector
 Bedienungsanleitung ja
 Schmuckverpackung ja

